

Назначение изделия

Видеоконмутатор VC4/1-3 предназначен для подключения видеосигнала с одного из четырех видеовходов без ослабления сигнала. Выбор подключенного видеовхода осуществляется с помощью входов управления A0 и A1. Сигнал управления OFF включает или отключает (переводит в состояние высокого сопротивления) выход видеоконмутатора. Возможно совместное подключение двух изделий VC4/1-3 для получения видеоконмутатора на 8 входов.

Краткие технические характеристики

Количество видеовходов	4
Количество видеовыходов	1
Активное выходное сопротивление, Ом, номинал	75
Выходное сопротивление в Z состоянии, Ом не менее	750
Уровень лог «0» на входах A0, A1, OFF, В	0...1
Уровень лог «1» на входах A0, A1, OFF, В	4...12
Максимальная амплитуда входного сигнала, В	1
Рабочая полоса частот, Гц	50...6*10 ⁶
Коэффициент усиления при нагрузке 75Ом	1
Напряжение питания, В	+9...+25
Ток, потребляемый устройством, А, не более	0,15
Режим работы	непрерывный
Габаритные размеры, мм, не более	136x80x30
Масса, кг, не более	0,13
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха	от-10 до +40°C
- относительная влажность воздуха	до 90% при 20°C
- атмосферное давление	(650...800) мм. рт. ст.
Условия хранения в транспортной таре	2 по ГОСТ 15150-69
Срок службы*	5 лет
Срок хранения*, не более	3 года

* - Указанные ресурсы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Комплектность

Конмутатор VC4/1-3	1 шт.
Заглушки	2 шт.

Свидетельство о приемке

Изделие Видеоконмутатор VC4/1-3

Признан годным к эксплуатации. _____

Дата выпуска _____

Подпись лица ответственного за приемку _____ М.П. _____

Реализация и утилизация

Реализация производится по договорам.

Утилизация электронных устройств производится в соответствующих компаниях по утилизации.

Меры безопасности

Внимание! Не вскрывать устройство при подключении питания.

Возможные неисправности

При выявлении неисправности обратитесь к производителю.

Гарантийный талон

Фирма несет гарантийные обязательства по поставляемому оборудованию в течение одного года со дня продажи.

На механические повреждения оборудования гарантия не распространяется.

Дата продажи _____ М.П. _____

Сведения о рекламациях

Заполняет эксплуатационная служба:

Наименование организации _____

Дата установки на объект _____

Дата отказа _____

Описание неисправностей _____

Дата заполнения _____

Заполняет ремонтная служба:

Обнаруженные неисправности, механические повреждения _____

Ремонтные работы _____

Изделие отремонтировал _____ дата ремонта _____

Проверил _____

Вид ремонта: гарантийный/платный

Стоимость ремонта _____

Накладные расходы _____

Сумма _____



Производитель: ЭЛТИС, Россия

Служба технической
поддержки

www.eltis.com

тел. +7 (812) 326 15 52

E-mail:

support.tech@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
ПЕТЕРБУРГ,
197101, Россия,
г. Санкт-Петербург,
Петроградская наб.,
д.34, литер «А»

Тел:+7 (812) 326 93 46
E-mail: led@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
МОСКВА,
Россия,

г. Москва, Тихвинский пере-
улок, дом №11, стр. 2
Тел:+7 (495) 280 71 10

E-mail: mov@eltis.com

ЭЛТИС ТРЕЙДИНГ
НОВОСИБИРСК
633010, Россия,

г. Бердск, Новосибир-
ская обл., микрорайон
Радужный дом 2 офис 6
Тел:+7 (383) 209 07 23
+7 (913) 791 75 57
E-mail: ovb@eltis.com



EAC Видеоконмутатор
VC4/1-3



ПАСПОРТ

г. Санкт-Петербург